





SOUND VIBRATION 개선

접수일	2020년 12월 8일 화요일	결론	12/14현재 현황공유(동영상 포함) 및 입회요청 완료 미결 3,13항
시료수(대)	1		
검토시간	16		
검토일	12/9~12/11		
내용	ALT 조립품_TO 알사출물, EVT용 회로,써멀자재 및 SPKR UNIT 검토조건_without AMP Board		

NO.	문제점	조건			기구	대책
		입력[V]	주파수[Hz]	입력단		
1	회로영역_board vib'n	8.94	350	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	속건성 화학제 도포 
2	Spkr Unit Woofer 터미널	8.94	100	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	고무계 화학제 도포 
3	Spkr Unit Woofer 단품	8.94	70	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	개선 
4	FFC_AMP	8.94	90	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	PU foam 
5	BT_안테나 vib 및 소켓 쉽게 빠짐	8.94	90	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	PU foam + Kapton tape로 고정 
6	Main B'd의 전원소켓 모듈	8.94	150 320	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	속건성 화학제 도포 
			390	Woofer_Right	Case Top/Fabric A'ssy 제외	
7	Main B'd의 RJ45, HDMI 모듈	8.94	510	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	속건성 화학제 도포 
8	컨넥터 + Wire 모듈	8.94	150	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	속건성 화학제 도포 
9	회로부품 조립gap 협소하여 s/v'n 및 부품간섭 발생. 제품변형	8.94	150	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	써멀부품과 회로모듈 간섭 개선 
10	Cabel과 Case Bottom 간섭이음	8.94	150	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 제외	PU foam 
11	Buttob Knob_음장	8.94	1300	Woofer_Right	Case Top/Fabric A'ssy 완조립	부직포 적용 
12	Buttob Knob_전원	8.94	750	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 완조립	부직포 적용
13	Fabric Ass'y열림	8.94	130	Woofer_Left	Case Top/Fabric A'ssy 완조립	Fabric 고정용 Glue적용
			220	Woofer_Right	Case Top/Fabric A'ssy 완조립	
14	Side LED 모듈	8.94	170	Woofer_Right	Case Top/Fabric A'ssy 완조립	EVA 설계사양 적용 